

הוראות הפעלה מסופון Psion

1. טעינת מסופון

- ❖ לפני ההתחברות בין המחשב למסופון :
- ❖ יש לוודא שתוכנת מימד במסופון סגורה ושולחן העבודה מופיע על-פני הצג במסופון.
- ❖ תפעיל את הסעיף : טעינת מסופון.
- ❖ במידה וברצונך לבצע טעינה של כל המונים, יש להשלים את המסך בהתאם (כל התחומים, כולל מונים ראשיים, הוספת קריאות לטעינה קודמת, מספר מנה).
- ❖ ביצוע טעינת מסופון לכל הישויבים שיהיו באותו מסופון.
- ❖ בסיום הכנת הקריאות של כל היישויבים במחשב חברי את ה- PPC.
- ❖ ודאי שפעולת הסנכרון מתבצעת ע"י העיגול הירוק שמסתובב בתחתית המסך במחשב.
- ❖ הוציא את ה PPC מהכבל USB.
- ❖ תפעיל את תוכנת "מי-מד" ב PPC.
- ❖ בצע את הסעיף "טעינת קריאות" (אישור כפול וסיסמה 1234).
- ❖ בסיום התהליך יש לבדוק שהקריאות של ה- PPC תואמות לקריאות אחרונות במחשב.

2. פריקת מסופון



- ❖ לפני התחברות בין המחשב למסופון :
- ❖ תבצע במסופון את הסעיף "פריקת קריאות".
- ❖ בקבלת הודעה במסופון xxx records exported לחצי על OK.
- ❖ חבר את המסופון למחשב.
- ❖ ודא שהסנכרון מתבצע.
- ❖ בצע במחשב את הסעיף : פריקת מסופון.
- ❖ את הסעיף פריקת מסופון במחשב תבצע בכל ישוב עם מספר המנה שלו.
- ❖ ודא שהקריאות החדשות קיימות במערכת.

הוראות הפעלת המסופון

הפעלת התוכנה

סימון אייקון shortcut to Meimad ולחיצה על **↵** Enter (מקש אדום)

כניסה לקריאות מונים

- בחירת מנה לעבודה
- במסך זה ניתן לראות את מספר המונה, מסלול הליכה, שם המונה ואת הקריאה הקודמת של המונה.
- הקלדת קריאה לפי סדר הליכה
- הקלדת קריאה נוכחית
-  - לחיצה על ריבוע ירוק - מעבר למונה הבא
-  - לחיצה על ריבוע אדום – חזרה למונה הקודם

מחיקת קריאות

- מחיקת קריאה שהוקלדה ואושרה – לחיצה על ביטול קריאה ו-
.Enter
- מחיקת קריאה בזמן הקלדה או מחיקת מספר אחד מתוך הקריאה – כפתור
.Del

חיפוש מונה

חיפוש מונה מרשימה


- לחיצה על בחר מרשימה.
- סימון פעם אחת על הרשימה.
- מעבר בשדות עם החיצים למעלה או למטה.
- עמידה על הרשומה המתאימה ולחיצה על
.Enter

חיפוש מספר מונה מסויים


- לחיצה על הריבוע עם השלוש נקודות (משמאל למספר המונה).
- השדה מספר מונה יהיה מואר בכחול.

- הקלדת מספר המונה ו-Enter.
- אם המונה לא נמצא תופיע הודעה – ערך לא קיים – יש ללחוץ על Enter כדי לאשר את ההודעה ולבצע את החיפוש שוב או לחיצה על Esc (ביטול חיפוש).

הוספת הערכה

- מאפשר הוספת כמות למונה מסויים
- הקלדת קריאה בשדה ק. נוכחית.
- לחיצה על לשונית תוספת
- הקלדת כמות נוספת למונה.
- ניתן לבחור הערה בהתאם לטבלת הערות שמופיעה במחשב.
-  - לחיצה על ריבוע ירוק - מעבר למונה הבא

החלפת מונה

- הקלדת קריאת סגירה של המונה הישן בשדה ק. נוכחית של המונה.
- לחיצה על לשונית החלפה.
- הקלדת מספר המונה החדש במידת הצורך.
- הקלדת קריאת הפתיחה של המונה החדש.
- הקלדת קריאה נוספת של המונה החדש.
-  - לחיצה על ריבוע ירוק - מעבר למונה הבא

SOFT RESET

- מאפשר לבצע הפעלה מחדש של המסופון ללא מחיקת נתונים :
- לחיצה על כפתור כחול ואנטר יחד, רצוף למשך כ-6 שניות .
- אפשרות נוספת:
- ללחוץ לחיצה על כפתור התחל עם 4 ריבועים בתחתית המסך מצד שמאל
- ללחוץ על Shutdown ולבחור את האפשרות השנייה עם הסימון הירוק
- – Warm Reset המסופון מבצע אתחול למערכת עד שמגיע למצב התחלתי – לשולחן העבודה.